

C. SOUILLART

**Note sur la question 405 et sur une  
décomposition de carrés**

*Nouvelles annales de mathématiques 1<sup>re</sup> série*, tome 19  
(1860), p. 320-322

[http://www.numdam.org/item?id=NAM\\_1860\\_1\\_19\\_\\_320\\_0](http://www.numdam.org/item?id=NAM_1860_1_19__320_0)

© Nouvelles annales de mathématiques, 1860, tous droits réservés.

L'accès aux archives de la revue « Nouvelles annales de mathématiques » implique l'accord avec les conditions générales d'utilisation (<http://www.numdam.org/conditions>). Toute utilisation commerciale ou impression systématique est constitutive d'une infraction pénale. Toute copie ou impression de ce fichier doit contenir la présente mention de copyright.

NUMDAM

Article numérisé dans le cadre du programme  
Numérisation de documents anciens mathématiques

<http://www.numdam.org/>

**NOTE SUR LA QUESTION 405  
ET SUR UNE DÉCOMPOSITION DE CARRÉS**

( voir t. XVII, p. 192 );

PAR M. C. SOUILLART,  
Ancien élève de l'École Normale.

La solution de la question 405, telle qu'elle est donnée (t. XVII, p. 192 et 193), n'est pas un cas particulier de la formule générale indiquée p. 193; elle est comprise dans la formule générale suivante :

$$\begin{vmatrix} xyzuv\dots rst \\ yzuv\dots stx \\ zuv\dots txy \\ \dots\dots\dots \\ txyz\dots rs \end{vmatrix} \times \begin{vmatrix} x'y'z'u'v'\dots r's't' \\ y'z'u'v'\dots s't'x' \\ z'u'v'\dots t'a'y' \\ \dots\dots\dots \\ t'x'y'z'\dots r's' \end{vmatrix} = \pm \begin{vmatrix} XYZUV\dots RST \\ YZUV\dots STX \\ ZUV\dots TXY \\ \dots\dots\dots \\ TXYZ\dots RS \end{vmatrix}$$

dans laquelle on pose

$$\begin{aligned} X &= xx' + yy' + zz' + \dots + ss' + tt', \\ Y &= xy' + yz' + zu' + \dots + st' + tx', \\ &\dots\dots\dots \\ T &= xt' + yx' + zy' + \dots + sr' + ts'. \end{aligned}$$

Le signe qui précède le déterminant produit est +, quand l'ordre  $n$  du déterminant est un nombre de la forme  $4p + 1$  ou de la forme  $4p + 2$ ; il est —, quand  $n$  est de la forme  $4p + 3$  ou de la forme  $4p$ .

La formule générale indiquée (p. 193) doit également porter un double signe devant le déterminant produit; ce signe est +, quand  $n$  est de la forme  $4p$  ou  $4p + 1$ ; il est —, quand  $n$  est de la forme  $4p + 2$  ou  $4p + 3$ . Dans le cas du troisième ordre, la formule donne

$$Y = xz' + yy' + zx', \quad Y = rx' + yz' + zy', \quad Z = xy' + yx' + zz'.$$

Ce qui fournit une deuxième solution de la question 405. On pourrait se demander si la question n'en admet pas encore d'autres.

Comme nouvelle application de la multiplication des déterminants, j'indiquerai une démonstration de ce théorème connu (*Algèbre* de M. Rouché, p. 126) : *Le produit de deux sommes de quatre carrés est une somme de quatre carrés.*

Le polynôme  $(a^2 + b^2 + c^2 + d^2)^2$  peut être mis sous la forme d'un déterminant.

On a

$$(a^2 + b^2 + c^2 + d^2)^2 = \begin{vmatrix} a & b & c & d \\ -b & a & -d & c \\ -c & d & a & -b \\ -d & -c & b & a \end{vmatrix},$$

de même

$$(p^2 + q^2 + r^2 + s^2)^2 = \begin{vmatrix} p & q & r & s \\ -q & p & -s & r \\ -r & s & p & -q \\ -s & -r & q & p \end{vmatrix}.$$

Le produit de ces deux déterminants peut se faire de diverses manières.

En faisant le produit par lignes, et posant

$$A = ap + bq + cr + ds, \quad B = -aq + bp - cs + dr,$$

$$C = -ar + bs + cp - dq, \quad D = -as - br + cq + dp,$$

on trouve

$$(a^2 + b^2 + c^2 + d^2)^2 (p^2 + q^2 + r^2 + s^2)^2 = (A^2 + B^2 + C^2 + D^2)^2,$$

ou

$$(a^2 + b^2 + c^2 + d^2) (p^2 + q^2 + r^2 + s^2) = A^2 + B^2 + C^2 + D^2.$$

Si l'on fait le produit par colonnes, on obtient une autre

somme de quatre carrés; les valeurs de A, B, C, D, ont alors

$$\begin{aligned} A_1 &= ap + bq + cr + ds, & B_1 &= bp - aq - dr + cs, \\ C_1 &= cp + dq - ar - bs, & D_1 &= dp - cq + br - as. \end{aligned}$$

On obtiendra une troisième décomposition du produit  $(a^2 + b^2 + c^2 + d^2)(p^2 + q^2 + r^2 + s^2)$  en une somme de quatre carrés, en multipliant par lignes et colonnes : on peut en trouver encore beaucoup d'autres, par exemple en permutant, dans les solutions déjà trouvées, les lettres  $a, b, c, d$ , d'une part, les lettres  $p, q, r, s$  d'autre part. On peut aussi permuter des lignes ou des colonnes, avant d'effectuer le produit.